

ارتباطات هوشمند **Kava**

راهنمای شنود ChanSpy

تهیه شده توسط

سینا پروانه

www.Kavatelecom.com/blog

www.VoIPshop.ir

کاو ارتباطات هوشمند <http://KavaTelecom.com>

تلفن : 021-4956 - فاکس : ۴۱۷۸۷۹۸

برای شنود، استریسک ۲ نرم افزار Chan Spy و Zapbarg را دارد، که ما در اینجا از ChanSpy استفاده می کنیم.

در فایل extention-custom.conf در مسیر etc\asterisk کدهای زیر را اضافه می کنیم:

دستورات باید در کانتکست [From-internal-custom] وارد شود.

در مثال زیر عدد "۱۲۳۴" به عنوان کد مورد نظر برای شنود استفاده می شود.

exten=> 1234,1,answer() کانال مورد نظر جواب داده می شود.

exten=> 1234,n,authenticate(2020)

پسوردی را که می خواهیم قبل از شنود وارد شود را مینویسیم. دستور authenticate بعد از اجرا شدن، به صورت پیش فرض یک پیام مبنی بر وارد کردن پسورد مورد نظر پخش میکند.

(در این مثال پسورد را عدد ۲۰۲۰ قرار دادیم.)

exten=> 1234,n,Read(SPYNUM,extension)

با دستور read یک شماره داخلی از کاربر گرفته می شود و در متغیر با نام مورد نظر ذخیره میکند. می توان یک پیغام صوتی هم قرار داد تا قبل از وارد کردن داخلی مورد نظر پخش شود.

exten=> 1234,n,ChanSpy(SIP/\${SPYNUM},b)

با دستور Chanspy عملیات شنود روی داخلی مورد نظر آغاز می شود.

با پارامتر b هیچ شخصی متوجه شنود روی خط نمیشود، و صدای شخصی که شنود میکند را هیچ کدوم از افراد پشت خط نمیشنوند.

با پارانتر w امکان شنیده شدن صدای شخصی که شنود میکند، برای فردی که پاسخگوی داخلی مورد نظر هست، وجود دارد ..

exten=> 1234,n,Hangup()

```
[from-internal-custom]
exten=> 1234,1,answer()
exten=> 1234,n,authenticate(2020)
exten=> 1234,n,Read(SPYNUM,extension)
exten=> 1234,n,ChanSpy(SIP/${SPYNUM},w)
exten=> 1234,n,Hangup()
```

